

*ЕВИГА ООД – касови апарати, фискални принтери, електронни везни, фискални системи, складов и счетоводен софтуер, видеонаблюдение*

## **Кратка инструкция за работа с касов апарат** **ЗИТ 2007**

**MODE** за изход от режим

### ***I. Режим ПРОДАЖБИ***

Въвеждаме код на оператора **111111 TOTAL** за първи оператор; **222222 TOTAL** за втори, и т.н. Появява се 0 - касовият апарат е готов за продажби

### **ПРОДАЖБИ**

<b><u>по групи</u></b>		<b><u>по артикули</u></b>	
<b>без количество</b>	<b>с количество</b>	<b>без количество</b>	<b>с количество</b>
сума	количество	код на артикул	количество
група <b>D1 – D4*</b>	<b>QTY</b> – умножение	<b>PLU</b>	<b>QTY</b> – умножение
<b>ST</b> междинна сума	Ед. цена	<b>ST</b> междинна сума	код на артикул
<b>TOTAL</b>	група <b>D1 – D4*</b>	<b>TOTAL</b>	<b>PLU</b>
	<b>ST</b> междинна сума		<b>ST</b> междинна сума
	<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>

\* За група над 3-та се натиска първо **D4** и се избира от цифровата клавиатура номер на групата (от 4 до 99)

**VD** корекция преди **TOTAL**,

**CL** изчиства индикацията и съобщенията за грешки

### **Служебно въведени и изведени суми**

Служебни суми се въвеждат и извеждат при незапочнат клиентски бон. От цифровата клавиатура се въвежда стойността на служебно въведените / изведените суми, след което се натиска съответния клавиш: **+%** - за въвеждане, **-%** за извеждане и клавиш **TOTAL**.

### ***II. Режим ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ***

**MODE** ПАРОЛА: Въвеждаме парола **3000** и **TOTAL**, появява се **Z - ОТЧЕТИ**, натиска се **TOTAL** и се разпечатват електронна контролна лента и дневен отчет за касовата книга

*ЕВИГА ООД – касови апарати, фискални принтери, електронни везни, фискални системи, складов и счетоводен софтуер, видеонаблюдение*

### ***III. Режим МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ***

**MODE** ПАРОЛА: Въвеждаме парола **2000** и **TOTAL** , появява се X - ОТЧЕТИ, натиска се **TOTAL** и се разпечатва отчет БЕЗ нулиране - само за справка

### ***IV. Режим МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ /ГОДИШЕН/***

**MODE** ПАРОЛА: Въвеждаме парола **3000** и **TOTAL** , появява се Z - ОТЧЕТИ, натиска се

<b>11 ST</b>	начална дата	<b>QTY</b>	крайна дата	<b>VD</b>
	ДДММГГ		ДДММГГ	

ДД – ден с два символа

ММ – месец с два символа

ГГ – година с два символа

Пример: 1 януари 2011 - 010111