

*ЕВИГА ООД – касови апарати, фискални принтери, електронни везни, фискални системи, складов и счетоводен софтуер, видеонаблюдение*

## **КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ЕКАФП TREMOL S21**

Клавиш **MODE** сменя режимите на работа

### **I. Режим ПРОДАЖБИ /работа на операторите/**

с **MODE** търсим ПРОДАЖБИ \_ \_ \_ \_ \_ въвеждаме код на оператор:  
**1 1 1 1 1 1** – за първи оператор, появава се **0.00** – касовият апарат е готов за продажби

### **Служебно въведени и изведени суми**

Служебните суми се въвеждат и извеждат при незапочнат клиентски бон. От цифровата клавиатура се въвежда стойността на сумата за въвеждане/извеждане, след което се натиска клавиш **+** за служебно въвеждане или **-** за служебно извеждане на сума.

### **ПРОДАЖБИ**

<b><u>по групи</u></b>		<b><u>по артикули</u></b>	
<b>без количество</b>	<b>с количество</b>	<b>без количество</b>	<b>с количество</b>
сума	количество	код на артикул	количество
група <b>D1 – D4*</b>	<b>QTY</b> – умножение	<b>PLU</b>	<b>QTY</b> – умножение
<b>ST</b> междинна сума	Ед. цена	<b>ST</b> междинна сума	код на артикул
<b>TOTAL</b>	група <b>D1 – D4*</b>	<b>TOTAL</b>	<b>PLU</b>
	<b>ST</b> междинна сума		<b>ST</b> междинна сума
	<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>
* за група над 4-та се натиска <b>D4</b> и се въвежда номера ѝ от клавиатурата		<b>VD</b> – корекция преди <b>TOTAL</b>	
		<b>CL</b> – изчиства индикацията и съобщенията за грешки	

### **II. Режим ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

с **MODE** търсим ОТЧЕТИ Z \_ \_ \_ \_ \_  
въвеждаме код **1 1 1 1 1**  
**TOTAL** разпечатва се дневен отчет с нулиране за касовата книга

***ЕВИГА ООД – касови апарати, фискални принтери, електронни везни, фискални системи, складов и счетоводен софтуер, видеонаблюдение***

### III. Режим МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ

с **MODE** търсим ОТЧЕТИ X

ВЪВЕЖДАМЕ КОД	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
---------------	----------	----------	----------	----------	----------

**TOTAL** разпечатва се отчет без нулиране само за справка

#### ***IV. Режим МЕСЕЧЕН /ГОДИШЕН/ ОТЧЕТ***

с **MODE** търсим ОТЧЕТИ X

ВЪВЕЖДАМЕ КОД	2	2	2	2	2
---------------	---	---	---	---	---

**1 1 STL** начална дата **QTY** крайна дата **VD**  
ДДММГГ ДДММГГ

ДДММГГ

ДДММГГ

ДД – ден с два символа

ММ – месец с два символа

ГГ – година с два символа

Пример: 1 януари 2019 - 010119