

ЕВИГА ООД – касови апарати, фискални принтери, електронни везни, фискални системи, складов и счетоводен софтуер, видеонаблюдение

КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ЕКАФП **Daisy eXpert-KL**

Клавиш **MODE** сменя режимите на работа

I. Режим РЕГИСТРАЦИЯ /работа на операторите/

с **MODE** търсим РЕГ. ____ въвеждаме код на оператор:

1 – за първи оператор; **2** – за втори оператор и натискаме **CLK** появава се **0.00**
– касовият апарат е готов за продажби

Служебно въведени и изведени суми

Служебните суми се въвеждат и извеждат при незапочнат клиентски бон. От цифровата клавиатура се въвежда стойността на сумата за въвеждане/извеждане, след което се натиска клавиша комбинация **ALT** и **+%** за служебно въвеждане или **ALT** и **-%** за служебно извеждане на сума.

ПРОДАЖБИ

по групи

без количество

сума

група **01 – 04***

ST междинна сума

TOTAL

с количество

количество

QTY – умножение

Ед. цена

група **01 – 04***

ST междинна сума

TOTAL

* за група над 4-та се задържа **ALT** и се натиска клавиш за група

Пример: за група „5“ се задържа **ALT** и се натиска **01**, за група „6“ се задържа **ALT** и се натиска **02**

по артикули

без количество

код на артикул

PLU

ST междинна сума

TOTAL

с количество

количество

QTY – умножение

код на артикул

PLU

ST междинна сума

TOTAL

VD – корекция преди **TOTAL**

C – изчиства индикацията и съобщенията за грешки

**ЕВИГА ООД – касови апарати, фискални принтери, електронни везни,
фискални системи, складов и счетоводен софтуер, видеонаблюдение**

II. Режим ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

с **MODE** търсим НУЛИРАНЕ

въвеждаме код 8 8 8 8 и **CLK**

TOTAL разпечатва се дневен отчет с нулиране за касовата книга

III. Режим МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ

с **MODE** търсим ЧЕТЕНЕ

въвеждаме код 8 8 8 8 и **CLK**

TOTAL разпечатва се отчет без нулиране само за справка

IV. Режим МЕСЕЧЕН /ГОДИШЕН/ ОТЧЕТ

с **MODE** търсим ФП

въвеждаме код 9 9 9 9 и **CLK**

1 1 STL начална дата **QTY** крайна дата **VD**
ДДММГГ ДДММГГ

ДД – ден с два символа

ММ – месец с два символа

ГГ – година с два символа

Пример: 1 януари 2011 - 010111