

*ЕВИГА ООД – касови апарати, фискални принтери, електронни везни, фискални системи, складов и счетоводен софтуер, видеонаблюдение*

## **КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ЕКАФП TREMOL S-KL**

Клавиш **MODE** сменя режимите на работа

### **I. Режим ПРОДАЖБИ /работа на операторите/**

с **MODE** търсим ПРОДАЖБИ \_\_\_\_\_ въвеждаме код на оператор:  
**1 1 1 1 1 1** – за първи оператор; **2 2 2 2 2 2** – за втори оператор,  
появава се **0.00** – касовият апарат е готов за продажби

### **Служебно въведени и изведени суми**

Служебните суми се въвеждат и извеждат при незапочнат клиентски бон. От цифровата клавиатура се въвежда стойността на сумата за въвеждане/извеждане, след което се натиска клавиш **+** за служебно въвеждане или **-** за служебно извеждане на сума.

### **ПРОДАЖБИ**

#### **по групи**

**без количество**

сума

група **D1 – D4\***

**ST** междинна сума

**TOTAL**

**с количество**

количество

**QTY** – умножение

Ед. цена

група **D1 – D4\***

**ST** междинна сума

**TOTAL**

\* за група над 4-та се натиска **D4** и се въвежда номера ѝ от клавиатурата

#### **по артикули**

**без количество**

код на артикул

**PLU**

**ST** междинна сума

**TOTAL**

**с количество**

количество

**QTY** – умножение

код на артикул

**PLU**

**ST** междинна сума

**TOTAL**

**VD** – корекция преди **TOTAL**

**CL** – изчиства индикацията и съобщенията за грешки

### **II. Режим ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

с **MODE** търсим ОТЧЕТИ Z \_\_\_\_\_

въвеждаме код **1 1 1 1 1**

**TOTAL** разпечатва се дневен отчет с нулиране за касовата книга

*ЕВИГА ООД – касови апарати, фискални принтери, електронни везни,  
фискални системи, складов и счетоводен софтуер, видеонаблюдение*

**III. Режим МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ**

с **MODE** търсим ОТЧЕТИ X

въвеждаме код 2 2 2 2 2

**TOTAL** разпечатва се отчет без нулиране само за справка

**IV. Режим МЕСЕЧЕН /ГОДИШЕН/ ОТЧЕТ**

с **MODE** търсим ОТЧЕТИ X

въвеждаме код 2 2 2 2 2

**1 1 STL** начална дата **QTY** крайна дата **VD**  
ДДММГГ ДДММГГ

ДД – ден с два символа

ММ – месец с два символа

ГГ – година с два символа

Пример: 1 януари 2011 - 010111