

*ЕВИГА ООД – касови апарати, фискални принтери, електронни везни, фискални системи, складов и счетоводен софтуер, видеонаблюдение*

## **КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ЕКАФП TREMOL ZM-KL**

Клавиш **MODE** сменя режимите на работа

### **I. Режим ПРОДАЖБИ /работа на операторите/**

с **MODE** търсим ПРОДАЖБИ \_\_\_\_\_ въвеждаме код на оператор:  
**1 1 1 1 1** – за първи оператор; **2 2 2 2 2** – за втори оператор,  
появава се **0.00** – касовият апарат е готов за продажби

### **Служебно въведени и изведени суми**

Служебни суми се въвеждат и извеждат при незапочнат клиентски бон. От цифровата клавиатура се въвежда стойността на служебно въведената / изведената сума, след което се натиска съответния клавиш: "+%" за въвеждане, "-%" за извеждане и клавиш **TOTAL**

### **ПРОДАЖБИ**

#### **по групи**

*без количество*

сума

група **D1 – D4\***

**ST** междинна сума

**TOTAL**

*с количество*

количество

**QTY** – умножение

Ед. цена

група **D1 – D4\***

**ST** междинна сума

**TOTAL**

\* за група над 4-та се натиска **D4** и се въвежда номера ѝ от клавиатурата

#### **по артикули**

*без количество*

код на артикул

**PLU**

**ST** междинна сума

**TOTAL**

*с количество*

количество

**QTY** – умножение

код на артикул

**PLU**

**ST** междинна сума

**TOTAL**

**VD** – корекция преди **TOTAL**

**CL** – изчиства индикацията и съобщенията за грешки

### **II. Режим ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

с **MODE** търсим ОТЧЕТИ Z

въвеждаме код **1 1 1 1 1**

**TOTAL** разпечатва се дневен отчет с нулиране за касовата книга

*ЕВИГА ООД – касови апарати, фискални принтери, електронни везни,  
фискални системи, складов и счетоводен софтуер, видеонаблюдение*

**Отчет по артикули /с нулиране/**

с **MODE** търсим ОТЧЕТИ Z

въвеждаме код 1 1 1 1 1, натиска се клавиш **5** и **TOTAL**

**III. Режим МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ**

с **MODE** търсим ОТЧЕТИ X

въвеждаме код 2 2 2 2 2

**TOTAL** разпечатва се отчет без нулиране само за справка

**Отпечатване на информация от КЛЕН /печат от КЛЕН на всички  
документи по дати/**

с **MODE** търсим ОТЧЕТИ X

въвеждаме код 2 2 2 2 2

**D1** начална дата **TOTAL** крайна дата **TOTAL**

ДДММГГ

ДДММГГ

**IV. Режим МЕСЕЧЕН /ГОДИШЕН/ ОТЧЕТ**

с **MODE** търсим ОТЧЕТИ X

въвеждаме код 2 2 2 2 2

**1 1 STL** начална дата **QTY** крайна дата **VD**

ДДММГГ

ДДММГГ

ДД – ден с два символа

ММ – месец с два символа

ГГ – година с два символа

Пример: 1 януари 2011 - 010111