

ЕВИГА ООД – касови апарати, фискални принтери, електронни везни, фискални системи, складов и счетоводен софтуер, видеонаблюдение

КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ЕКАФП TREMOL ZM-KL

Ресторантски режим

Клавиш **MODE** сменя режимите на работа

I. Откриване на сметка

с **MODE** търсим ПРОДАЖБИ _____ въвеждаме код на оператор:

1 1 1 1 1 1 – за първи оператор; **2 2 2 2 2 2** – за втори оператор, появява се
Маса 0-64 VD

избира се номер на маса и се натиска **VD**,

на дисплея се изписва **Номер място 1-4?**

избира се номер на място, след това се натиска **%+** за нова поръчка, появява се
0.00 – касовия апарат е готов за продажби

ПРОДАЖБИ

по групи

без количество

сума

група **D1 – D4***

ST междинна сума

TOTAL

с количество

количество

QTY – умножение

Ед. цена

група **D1 – D4***

ST междинна сума

TOTAL

* за група над 4-та се натиска **D4** и се
въвежда номера ѝ от клавиатурата

по артикули

без количество

код на артикул

PLU

ST междинна сума

TOTAL

с количество

количество

QTY – умножение

код на артикул

PLU

ST междинна сума

TOTAL

VD – корекция преди **TOTAL**

CL – изчиства индикацията и съобщенията
за грешки

с натискане на **TOTAL** се приключва междинно сметката, разпечатва се
клиентски бон и апарата влиза в режим за парола на оператор.

При нова поръчка на същата маса се повтаря процедурата.

ЕВИГА ООД – касови апарати, фискални принтери, електронни везни, фискални системи, складов и счетоводен софтуер, видеонаблюдение

II. Разпечатване на обобщена сметка на маса

Въвеждаме код на оператор,

Маса 0-64 VD

избира се номер на маса и се натиска **VD**,

на дисплея се изписва **Номер място 1-4?**

избира се номер на място, след това се натиска **%-** и се разпечатва бон с обобщена сметка на масата.

III. Приключване на сметка на маса

Става с натискане на **TOTAL**, след като сме влезли в масата която искаме да приключим.

IV. Натрупване на бързи поръчки

с **MODE** търсим ПРОДАЖБИ _____ въвеждаме код на оператор:

1 1 1 1 1 1 – за първи оператор; **2 2 2 2 2 2** – за втори оператор, появава се

Маса 0-64 VD

избира се **0** и се натиска **VD**, на дисплея се изписва **Бърза поръчка**

ПРОДАЖБИ

по групи

без количество

сума

група **D1 – D4***

ST междинна сума

TOTAL

с количество

количество

QTY – умножение

Ед. цена

група **D1 – D4***

ST междинна сума

TOTAL

* за група над 4-та се натиска **D4** и се въвежда номера ѝ от клавиатурата

по артикули

без количество

код на артикул

PLU

ST междинна сума

TOTAL

с количество

количество

QTY – умножение

код на артикул

PLU

ST междинна сума

TOTAL

VD – корекция преди **TOTAL**

CL – изчиства индикацията и съобщенията за грешки

V. Режим ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТс **MODE** търсим ОТЧЕТИ Zвъвеждаме код 1 1 1 1 1**TOTAL** разпечатва се дневен отчет с нулиране за касовата книга**Отчет по артикули /с нулиране/**с **MODE** търсим ОТЧЕТИ Zвъвеждаме код 1 1 1 1 1 , натиска се клавиш **5** и **TOTAL****VI. Режим МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ**с **MODE** търсим ОТЧЕТИ Xвъвеждаме код 2 2 2 2 2**TOTAL** разпечатва се отчет без нулиране само за справка**Отпечатване на информация от КЛЕН /печат от КЛЕН на всички документи по дати/**с **MODE** търсим ОТЧЕТИ Xвъвеждаме код 2 2 2 2 2**D1** начална дата **TOTAL** крайна дата **TOTAL**

ДДММГГ

ДДММГГ

VII. Режим МЕСЕЧЕН /ГОДИШЕН/ ОТЧЕТс **MODE** търсим ОТЧЕТИ Xвъвеждаме код 2 2 2 2 2**1 1 STL** начална дата **QTY** крайна дата **VD**

ДДММГГ

ДДММГГ

ДД – ден с два символа

ММ – месец с два символа

ГГ – година с два символа

Пример: 1 януари 2011 - 010111