

ЕВИГА ООД – касови апарати, фискални принтери, електронни везни, фискални системи, складов и счетоводен софтуер, видеонаблюдение

КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ЕКАФП TREMOL ZS-KL

Клавиш **MODE** сменя режимите на работа

I. Режим РЕГИСТРАЦИЯ /работа на операторите/

с **MODE** търсим ПРОДАЖБИ _____ въвеждаме код на оператор:
1 1 1 1 1 – за първи оператор; **2 2 2 2 2** – за втори оператор
появава се **0.00** – касовият апарат е готов за продажби

Служебно въведени и изведени суми

Служебните суми се въвеждат и извеждат при незапочнат клиентски бон. От цифровата клавиатура се въвежда стойността на сумата за въвеждане/извеждане, след което се натиска съответния клавиш:
„%+“ за служебно въвеждане или „%-“ за служебно извеждане на сума.

ПРОДАЖБИ

по групи

без количество
сума

група **D1 – D4***

ST междинна сума

TOTAL

с количество
количество

QTY – умножение

Ед. цена

група **D1 – D4***

ST междинна сума

TOTAL

* за група над 4-та се натиска **D4** и се въвежда номера ѝ от клавиатурата

Пример: за избор на пета група -

натискаме **D4** след това **05**

по артикули

без количество
код на артикул

PLU

ST междинна сума

TOTAL

с количество
количество

QTY – умножение

код на артикул

PLU

ST междинна сума

TOTAL

VD – корекция преди **TOTAL**

C – изчиства индикацията и съобщенията за грешки

ЕВИГА ООД – касови апарати, фискални принтери, електронни везни, фискални системи, складов и счетоводен софтуер, видеонаблюдение

II. Режим ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

с **MODE** търсим ОТЧЕТИ Z

въвеждаме код

1 1 1 1 1

TOTAL разпечатва се дневен отчет с нулиране за касовата книга

III. Режим МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ

с **MODE** търсим ОТЧЕТИ X

въвеждаме код

2 2 2 2 2

TOTAL разпечатва се отчет без нулиране само за справка

Отпечатване на информация от КЛЕН /печат от КЛЕН на всички документи по дати/

с **MODE** търсим ОТЧЕТИ X

въвеждаме код

2 2 2 2 2

D1 начална дата **TOTAL** крайна дата **TOTAL**

ДДММГГ

ДДММГГ

IV. Режим МЕСЕЧЕН /ГОДИШЕН/ ОТЧЕТ

с **MODE** търсим ОТЧЕТИ X

въвеждаме код

2 2 2 2 2

11 STL начална дата **QTY** крайна дата **VD**

ДДММГГ

ДДММГГ

ДД – ден с два символа

ММ – месец с два символа

ГГ – година с два символа

Пример: 1 януари 2011 - 010111