

Кратка инструкция за работа с касов апарат *TREMOL ON/OFF* **ON/OFF вкл./изключване MODE сменя режимите на работа**

I. Режим ПРОДАЖБИ

с **MODE** търсим **ПРОДАЖБИ** _ _ _ _ _ въвеждаме код на оператор 1:
1 1 1 1 1 за първи оператор; 2 2 2 2 2 за втори, и т.н. появява се 0.00 -
касовият апарат е готов за продажби

Служебно въведени и изведени суми

Служебни суми се въвеждат и извеждат при незапочнат клиентски бон. От цифровата клавиатура се въвежда стойността на служебно въведените / изведените суми, след което се натиска съответния клавиш: "%+" - за въвеждане, "%-" за извеждане и клавиш **TOTAL**.

ПРОДАЖБИ

ПО ГРУПИ

без количество

1. Сума
2. Група **D1-D4***
3. **ST** междинна сума
4. **TOTAL**

с количество

1. Количество/Брой, КГ/
2. **QTY** - умножение
3. Ед. цена
4. Група **D1-D4***
5. **ST** междинна сума
6. **TOTAL**

ПО АРТИКУЛИ

без количество

1. Код
2. **PLU**
3. **ST** междинна сума
4. **TOTAL**

с количество

1. Количество/Брой
2. **QTY** - умножение
3. Код
4. **PLU**
5. **ST** междинна сума
6. **TOTAL**

*За група над 3-та се натиска първо **D4** и се избира
от цифровата клавиатура номер на групата (от 4 до 20)

VD корекция преди **TOTAL**

CL чисти индикацията и съобщенията за грешки

II. Режим ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

с **MODE** търсим **ОТЧЕТИ Z** _ _ _ _ _

въвеждаме код 1 1 1 1 1 и **TOTAL**, разпечатва се дневен отчет за
касовата книга

III. Режим МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ

с **MODE** търсим **ОТЧЕТИ X** _ _ _ _ _

въвеждаме код 2 2 2 2 2 и **TOTAL**, разпечатва се отчет **БЕЗ**
нулиране - само за справка

IV. Режим МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ /ГОДИШЕН/

с **MODE** търсим **ОТЧЕТИ X** _ _ _ _ _ , въвеждаме код 2 2 2 2 2, след това 11

ST нач.дата **QTY** кр.дата **VD**
ДДММГГ ДДММГГ