

## Кратка инструкция за работа с касов апарат **ЗЕКА М**

**MODE** сменя режимите на работа

### ***I. Режим ПРОДАЖБИ***

с **MODE** търсим ПРОДАЖБИ \_ \_ \_ \_ \_ въвеждаме код на оператора **11111** за първи оператор; **22222** за втори, и т.н. Появява се **0.00** - касовият апарат е готов за продажби

### **ПРОДАЖБИ**

#### **ПО ГРУПИ**

без количество

1. Сума
2. Група **D1-D4\***
3. **ST** междинна сума
4. **TOTAL**

За плащане с КАРТА-РУ(вместо TOTAL)

\*За група над 3-та се натиска първо **D4** и се избира от цифровата клавиатура номер на групата(от 4 до 9)

с количество

- 1.Количество/Брой, КГ/
2. **QTY** - умножение
3. Ед. цена
4. Група **D1-D4\***

5. **ST** междинна сума

6. **TOTAL**

#### **ПО АРТИКУЛИ**

без количество

1. Код
2. **PLU**
3. **ST** междинна сума
4. **TOTAL**

с количество

1. Количество/Брой
2. **QTY** - умножение
3. Код
4. **PLU**
5. **ST** междинна сума
6. **TOTAL**

**VD** корекция преди **TOTAL**,

**CL** изчиства индикацията и съобщенията за грешки

## **Служебно въведени и изведени суми**

Служебни суми се въвеждат и извеждат при незапочнат клиентски бон. От цифровата клавиатура се въвежда стойността на служебно въведените / изведените суми, след което се натиска съответния клавиш: "+%" - за въвеждане, "-%" за извеждане и клавиш **TOTAL**.

### ***II. Режим ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ***

с **MODE** търсим ОТЧЕТИ Z \_ \_ \_ \_ \_

Въвеждаме код **11111** и **TOTAL**, разпечатва се дневен отчет за касовата книга

### ***III. Режим МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ***

с **MODE** търсим ОТЧЕТИ X \_ \_ \_ \_ \_

Въвеждаме код **22222** и **TOTAL** разпечатва се отчет **БЕЗ** нулиране - само за справка

#### ***IV. Режим МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ /ГОДИШЕН/***

с **MODE** търсим ОТЧЕТИ X \_ \_ \_ \_ \_

Въвеждаме код **22222**

след това **11 ST** начална дата **QTY** крайна дата **VD**  
                                  ДДММГГ                                  ДДММГГ

#### ***V. Режим ОТЧЕТ НА ОПЕРАТОРИТЕ***

с **MODE** търсим ОТЧЕТИ Z \_ \_ \_ \_ \_

Въвеждаме код **11111**

след това клавиш **6**, отпечатва се отчет за всички оператори, като нулирането му става с потвърждение - клавиш **0**, а отказа от нулиране с клавиш **CL**

#### ***VI. Режим СПРАВКИ ПО ОПЕРАТОРИ***

с **MODE** търсим ОТЧЕТИ X \_ \_ \_ \_ \_

Въвеждаме код **22222**

след това клавиш **6**, отпечатването на отчет за всички оператори става с клавиш **TOTAL**