

**ЕВИГА ООД – касови апарати, фискални принтери, електронни везни, фискални системи, складов и счетоводен софтуер, видеонаблюдение**

## Кратка инструкция за работа с касов апарат ЗИТ 2007

### Ресторантски режим

**MODE** за изход от режим

#### ***I. Откриване на сметка***

Въвеждаме код на оператора **1 TOTAL** за първи оператор; **2 TOTAL** за втори, и т.н. Избор на маса (N:) **Тх+** .Появява се „СУМА 0.00” - касовият апарат е готов за продажби

### **ПРОДАЖБИ**

| ПО ГРУПИ                   |                            | ПО АРТИКУЛИ                |                            |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>без количество</u>      | <u>с количество</u>        | <u>без количество</u>      | <u>с количество</u>        |
| 1. Сума                    | Количество/Брой, КГ/       | 1. Код                     | 1. Количество/Брой         |
| 2. Група <b>D1-D4*</b>     | 2. <b>QTY</b> - умножение  | 2. PLU                     | 2. QTY – умножение         |
| 3. <b>ST</b> междинна сума | 3. Ед. цена                | 3. <b>ST</b> междинна сума | 3. Код                     |
| 4. <b>TOTAL</b>            | 4. Група <b>D1-D4*</b>     | 4. <b>TOTAL</b>            | 4. PLU                     |
|                            | 5. <b>ST</b> междинна сума |                            | 5. <b>ST</b> междинна сума |
|                            | 6. <b>TOTAL</b>            |                            | 6. <b>TOTAL</b>            |

\*За група над 3-та се натиска първо **D4** и се избира от цифровата клавиатура номер на групата(от 4 до99)

**VD** корекция преди приключване на поръчката,

**CL** изчиства индикацията и съобщенията за грешки

Междинно приключване на поръчка-избор на маса (може отново да се маркира) натиска се бутон **PY** (печата се поръчката и нач. и крайно салдо) Появява се 1-99, трябва да натиснем 1 **TOTAL** и/или 2 **TOTAL**.

#### ***II. Разпечатване на обобщена сметка на маса***

В режим избор на маса се натиска **Тх-** . За разпечатване на обобщената бележка се натиска **%- TOTAL**

#### ***III. Приключване на сметка на маса***

В режим **ПАРОЛА** се въвежда парола на оператор. Избира се номер на маса и се натиска **Тх-** . Потвърждение за приключване – **ST , TOTAL**

#### ***IV. Натрупване на бързи поръчки***

Натиска се клавиш **Тх+** или **Тх-** без да се въвежда номер на маса.

| ПО ГРУПИ                   |                            | ПО АРТИКУЛИ                |                            |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>без количество</u>      | <u>с количество</u>        | <u>без количество</u>      | <u>с количество</u>        |
| 1. Сума                    | Количество/Брой, КГ/       | 1. Код                     | 1. Количество/Брой         |
| 2. Група <b>D1-D4*</b>     | 2. <b>QTY</b> - умножение  | 2. PLU                     | 2. QTY – умножение         |
| 3. <b>ST</b> междинна сума | 3. Ед. цена                | 3. <b>ST</b> междинна сума | 3. Код                     |
| 4. <b>TOTAL</b>            | 4. Група <b>D1-D4*</b>     | 4. <b>TOTAL</b>            | 4. PLU                     |
|                            | 5. <b>ST</b> междинна сума |                            | 5. <b>ST</b> междинна сума |
|                            | 6. <b>TOTAL</b>            |                            | 6. <b>TOTAL</b>            |

\*За група над 3-та се натиска първо **D4** и се избира от цифровата клавиатура номер на групата(от 4 до99)

***ЕВИГА ООД – касови апарати, фискални принтери, електронни везни,  
фискални системи, складов и счетоводен софтуер, видеонаблюдение***

***V. Режим ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ***

**MODE** ПАРОЛА: Въвеждаме парола **3000** и **TOTAL** , появява се Z - ОТЧЕТИ, натиска се **TOTAL** и се разпечатват електронна контролна лента и дневен отчет за касовата книга

***VI. Режим МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ***

**MODE** ПАРОЛА: Въвеждаме парола **2000** и **TOTAL** , появява се X - ОТЧЕТИ, натиска се **TOTAL** и се разпечатва отчет **БЕЗ** нулиране - само за справка

***IV. Режим МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ /ГОДИШЕН/***

**MODE** ПАРОЛА: Въвеждаме парола **3000** и **TOTAL** , появява се Z - ОТЧЕТИ, натиска се

| 11 ST | начална дата | QTY | крайна дата | VD |
|-------|--------------|-----|-------------|----|
|       | ДДММГГ       |     | ДДММГГ      |    |

ДД – ден с два символа

ММ – месец с два символа

ГГ – година с два символа

Пример: 1 януари 2011 - 010111