

ЕВИГА ООД – касови апарати, фискални принтери, електронни везни, фискални системи, складов и счетоводен софтуер, видеонаблюдение

КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ЕКАФП TREMOL S25

Клавиш **MODE** сменя режимите на работа

I. Режим ПРОДАЖБИ /работа на операторите/

с **MODE** търсим ПРОДАЖБИ _ _ _ _ _ въвеждаме код на оператор:

1 1 1 1 1 1 – за първи оператор, появава се **0.00** – касовият апарат е готов за продажби

Служебно въведени и изведени суми

Служебни суми се въвеждат и извеждат при незапочнат клиентски бон. От цифровата клавиатура се въвежда стойността на служебно въведената / изведената сума, след което се натиска съответния клавиш: "+" за въвеждане, "-" за извеждане и клавиш **TOTAL**

ПРОДАЖБИ

<u>по групи</u>		<u>по артикули</u>	
без количество	с количество	без количество	с количество
сума	количество	код на артикул	количество
група DEP	QTY – умножение	PLU	QTY – умножение
ST междинна сума	Ед. цена	ST междинна сума	код на артикул
TOTAL	група DEP	TOTAL	PLU
	ST междинна сума		ST междинна сума
	TOTAL		TOTAL
* за група се натиска DEP и се въвежда номера ѝ от клавиатурата, потвърждава се с TOTAL		VD – корекция преди TOTAL CL – изчиства индикацията и съобщенията за грешки	

II. Режим ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

с **MODE** търсим ОТЧЕТИ Z _ _ _ _ _

въвеждаме код **1 1 1 1 1**

TOTAL разпечатва се дневен отчет с нулиране за касовата книга

ЕВИГА ООД – касови апарати, фискални принтери, електронни везни, фискални системи, складов и счетоводен софтуер, видеонаблюдение

Отчет по артикули /с нулиране/

с **MODE** търсим ОТЧЕТИ Z

въвеждаме код 1 1 1 1 1 , натиска се клавиш **5** и **TOTAL**

III. Режим МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ

с **MODE** търсим ОТЧЕТИ X

въвеждаме код 2 2 2 2 2

TOTAL разпечатва се отчет без нулиране само за справка

Отпечатване на информация от КЛЕН /печат от КЛЕН на всички документи по дати/

с **MODE** търсим ОТЧЕТИ X

въвеждаме код 2 2 2 2 2

D1 начална дата **TOTAL** крайна дата **TOTAL**
ДДММГГ ДДММГГ

IV. Режим МЕСЕЧЕН /ГОДИШЕН/ ОТЧЕТ

с **MODE** търсим ОТЧЕТИ X

въвеждаме код 2 2 2 2 2

1 1 STL начална дата **QTY** крайна дата **VD**
ДДММГГ ДДММГГ

V. Отчет по департаменти :

с **MODE** търсим ОТЧЕТИ X

въвеждаме код 2 2 2 2 2 ,

1 1 ST начална дата **TOTAL** Крайна дата **DEP**

010119 TOTAL 310119 , избираме **DEP**

ДД – ден с два символа

ММ – месец с два символа

ГГ – година с два символа

Пример: 1 януари 2019 - 010119