

ЕВИГА ООД – касови апарати, фискални принтери, електронни везни, фискални системи, складов и счетоводен софтуер, видеонаблюдение

КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ЕКАФП DAISY COMPACT M 02

Клавиш **M** сменя режимите на работа

I. Режим РЕГИСТРАЦИЯ /работа на операторите/

с **M** търсим РЕГ. _____ въвеждаме код на оператор:

1 – за първи оператор, натискаме **CLK** появава се **0.00** – касовият апарат е готов за продажби

Служебно въведени и изведени суми

Служебните суми се въвеждат и извеждат при незапочнат клиентски бон. От цифровата клавиатура се въвежда стойността на сумата за въвеждане/извеждане, след което се натискат клавишите **+%** за служебно въвеждане или **-%** за служебно извеждане на сума.

ПРОДАЖБИ

по групи

без количество

сума

група **01 – 04***

ST междинна сума

TOTAL

с количество

количество

QTY – умножение

Ед. цена

група **01 – 04***

ST междинна сума

TOTAL

* за група над 4-та се натиска **D+** и се въвежда номера ѝ от клавиатурата.

по артикули

без количество

код на артикул

PLU

ST междинна сума

TOTAL

с количество

количество

QTY – умножение

код на артикул

PLU

ST междинна сума

TOTAL

VD – корекция преди **TOTAL**

C – изчиства индикацията и съобщенията за грешки

II. Режим ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

с **M** търсим НУЛИРАНЕ _____

въвеждаме код **8 8 8 8** и **CLK**

TOTAL разпечатва се дневен отчет с нулиране за касовата книга

ЕВИГА ООД – касови апарати, фискални принтери, електронни везни, фискални системи, складов и счетоводен софтуер, видеонаблюдение

III. Режим МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ

с **М** търсим ЧЕТЕНЕ

въвеждаме код **8 8 8 8** и **CLK**

TOTAL разпечатва се отчет без нулиране само за справка

IV. Режим МЕСЕЧЕН /ГОДИШЕН/ ОТЧЕТ

с **М** търсим ФП

въвеждаме код **8 8 8 8** и **CLK**

1 1 STL начална дата **QTY** крайна дата **VD**

ДДММГГ

ДДММГГ

ДД – ден с два символа

ММ – месец с два символа

ГГ – година с два символа

Пример: 1 януари 2019 – 010119