

*ЕВИГА ООД – касови апарати, фискални принтери, електронни везни, фискални системи, складов и счетоводен софтуер, видеонаблюдение*

## **КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ЕКАФП** **DAISY Perfect 01**

С клавиши ↓ и ↑ сменят режимите на работа.

С клавиш - **ОК** потвърждаваме, а с **ВАСК** - се връщаме назад

### **I. Режим РЕГИСТРАЦИЯ /работа на операторите/**

с ↓ и ↑ търсим РЕГ. \_\_\_\_ ввеждаме код на оператор:

**1** – за първи оператор, натискаме **ОК** появава се **0.00** – касовият апарат е готов за продажби

### **Служебно въведени и изведени суми**

Служебните суми се въвеждат и извеждат при незапочнат клиентски бон.

От цифровата клавиатура се въвежда стойността на сумата за въвеждане/извеждане, след което се натискат клавишите

**ALT + %** за служебно въвеждане или **%** за служебно извеждане на сума.

### **ПРОДАЖБИ**

#### **по групи**

**без количество**

сума

група **01 – 03\***

**ST** междинна сума

**TOTAL**

**с количество**

количество

**QTY** – умножение

Ед. цена

група **01 – 03\***

**ST** междинна сума

**TOTAL**

#### **по артикули**

**без количество**

код на артикул

**PLU**

**ST** междинна сума

**TOTAL**

**с количество**

количество

**QTY** – умножение

код на артикул

**PLU**

**ST** междинна сума

**TOTAL**

\*за група над 3-та се натиска **D+**, въвежда се номерът ѝ от клавиатурата и се потвърждава с бутон - **ОК**

**VD** – корекция преди **TOTAL**

**C** – изчиства индикацията и съобщенията за грешки

### **II. Режим ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

с ↓ и ↑ търсим НУЛИРАНЕ \_\_\_\_

въвеждаме код **8 8 8 8** и **ОК**

**ОК** разпечатва се дневен отчет с нулиране за касовата книга

**ЕВИГА ООД – касови апарати, фискални принтери, електронни везни, фискални системи, складов и счетоводен софтуер, видеонаблюдение**

**III. Режим МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ**

с ↓ и ↑ търсим ЧЕТЕНЕ

въвеждаме код 8 8 8 8 и **OK**

**OK** разпечатва се отчет без нулиране само за справка

**IV. Режим МЕСЕЧЕН /ГОДИШЕН/ ОТЧЕТ**

с ↓ и ↑ търсим ФП

въвеждаме код 8 8 8 8 и **OK**

**1 1 STL** начална дата **QTY** крайна дата **VD**  
ДДММГГ ДДММГГ

ДД – ден с два символа

ММ – месец с два символа

ГГ – година с два символа

Пример: 1 януари 2019 – 010119